

Hedion Pro 38 LC LED Trim









Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Feed AC 230V 50/60Hz
Zasilacz / Power supply Tok
Źródło światła / Light source LED
CRI / Color rendering index CR198
Moc / Power 8,5W

Dotyczy opraw / Applies to frames:

Hedion Pro 38 LC LED Trim
On-Off | 4.3280

Hedion Pro 38 LED Trim
Switch | 4.3281
DALI | 4.3282
PhaseCut | 4.2283



Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej:
This product contains a light sources of energy efficiency class:

Light source (LED only) contained in the luminaire replaceable only by a professional
Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę

Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional
Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę

UWAGA 1 : Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.
NOTE 1 : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.