

# Hedion Pro 80 LED

1/1

## Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Feed AC 230V 50/60Hz  
Zasilacz / Power supply Tak  
Źródło światła / Light source LED  
CRI / Color rendering index cri98  
Moc / Power 15W / 27W

## Dotyczy opraw / Applies to frames:

Hedion Pro 80 LED | 15W  
On-Off | 4.3267  
Switch | 4.3268  
DALI | 4.3269  
PhaseCut | 4.3270

Hedion Pro 80 LED | 27W  
On-Off | 4.3271  
Switch | 4.3272  
DALI | 4.3273  
PhaseCut | 4.3274

Mounting Ring | 4.3275 [WYMAGANY]




Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej: **G**  
This product contains a light sources of energy efficiency class:




Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej: **F**  
This product contains a light sources of energy efficiency class:

Light source (LED only) contained in the luminaire replaceable only by a professional  
Źródło światła (tylko LED) umieszczone w oprawie powinno być wymieniane tylko przez wykwalifikowaną osobę



Control gear contained in the luminaire replaceable only by a professional  
Zasilacz umieszczony w oprawie powinien być wymieniany tylko przez wykwalifikowaną osobę



**UWAGA 1** : Nie podłączać oprawy oświetleniowej do zasilacza LED przy włączonym zasilaniu!!! Podłączenie oprawy oświetleniowej do zasilacza przy włączonym zasilaniu grozi uszkodzeniem modułu LED i utratą gwarancji.

**NOTE 1** : Do not connect the lighting fixture to the LED driver with the power on !!! Connecting the lighting fitting to the LED driver with the power switched on may damage the LED module and void the warranty.

**LABRA Sp. z o.o.**

bureau@labra.pl / export@labra.pl  
+48 500 175 552 / www.labra.pl

